

XORO HRM 7615 (SAT100586)



Allgemeine Daten

Versorgungsspannung	5V DC, max. 1,2A (Netzteil für 230V im Lieferumfang enthalten)
Stromverbrauch	6W / unter 0,5Watt Stand By
Abmessung	120x30x113mm
Gewicht	240g (inkl. Netzteil und Fernbedienung)

Tuner

Eingangsfrequenz (T/T2)	174-230MHz, 470-862MHz
Eingangsfrequenz (C)	73-858MHz
Impedanz	75Ohm
Antennenversorgung (T/T2)	5V, max. 50mA (zuschaltbar)
Speicherplätze	DVB-C: 600, DVB-T/T2: 400
Favoritengruppen	8 (Individuell benennbar)
Weiteres	Senderlisten-Back-up zu USB

Dekoder

Video	MPEG1, MPEG2 MP@ML, H.264 MP/HP@Level4.2, H.265/HEVC Main10 Profile, High Tier@Level4.1
Videoauflösung	bis zu 1920x1080p (HEVC: 1080p@50/60fps)
Audio	ISO/IEC 11172 Layer I & II

Anschlüsse

Video	HDMI (bis 1080p), Mini-AV (proprietär, Adapterkabel erforderlich)
Antenne	Antenneneingang (IEC)

Media Player

Speichermedien	USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS
Container	AVI, MKV, TS, MPG, MP4
Video Codecs (1080p)	MPEG1, MPEG2, MPEG4 (ASP/H.264), HEVC/H.265
Musik	MP3
Foto	JPEG, BMP

Netzwerk

Funktionen	Wettervorhersage, RSS-FeedReader
------------	----------------------------------

Betriebsbedingungen

Temperatur	0 – 40° C
Feuchtigkeit	< 90% (nicht kondensierend)

Passendes Zubehör (separat erhältlich)

AV-Kabel (Klinke zu Cinch)	Artikelnummer: ACC400514
----------------------------	--------------------------

Handelsdaten

Abmessungen OVP	179x148x66mm
Gewicht OVP	0,374kg
EAN	4260427611708
Artikelnummer	SAT100586

Lieferumfang

XORO HRM 7615
Fernbedienung
Netzteil
Bedienungsanleitung

